

Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта

Приложение № 2
к приказу Начальника УКМППиС
от 01.03.2022 № 21/1/3-58

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ДЛЯ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ
НА КОПИРОВАЛЬНО - МНОЖИТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ
ИОТ № 005-2022**

1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе на ксероксе допускаются работники, прошедшие вводный, первичный инструктаж на рабочем месте, аттестованные на 1 группу по электробезопасности.

1.2. Перед допуском к самостоятельной работе работник должен пройти обучение по охране труда, проверку знаний требований охраны труда в комиссии предприятия.

1.3. Первичный инструктаж на рабочем месте, а также повторный, внеплановый, целевой проводит непосредственный руководитель работ. О проведении инструктажа и проверки знаний делается запись в журнале регистрации с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.4. Повторный инструктаж проводится, независимо от квалификации работника, образования и стажа работы, не реже 1 раза в 6 месяцев.

1.5. Аттестация на 1 группу по электробезопасности проводится на рабочем месте представителем электротехнического персонала, аттестованного на 3 группу и выше по электробезопасности. Периодическая аттестация проводится не реже 1 раза в год.

1.6. Работник обязан соблюдать действующие правила внутреннего трудового распорядка, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы, режим труда и отдыха, порядок предоставления дней отдыха.

1.7. Опасные и вредные производственные факторы, воздействующие на работника.

- Физические факторы.

- Психологические факторы.

1.8. Перечень вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса приведен в отчете о специальной оценке условий труда (в картах специальной оценки условий труда).

1.9. По результатам оценки профессиональных рисков установлен перечень профессиональных рисков и опасностей, содержащейся в реестре идентифицированных опасностей, реестре оценённых рисков и плане управления профессиональными рисками.

1.10. Работник обязан:

- руководствоваться в работе своей должностной инструкцией;

- владеть приемами оказания первичной (доврачебной) медицинской помощи;

- знать правила пожарной безопасности и уметь пользоваться средствами пожаротушения.

1.11. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы.

1.12. Разрешается обслуживать только тот вид устройств, по которому проведено обучение и инструктаж по охране труда.

1.13. Работнику следует:

- оставлять верхнюю одежду, головной убор, личные вещи в гардеробной;

- не принимать пищу на рабочем месте.

1.14. Работник извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

1.15. Лица, допустившие нарушение требований инструкции по охране труда, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Осмотреть аппарат и рабочее место.

2.2. Проверить исправность аппарата, включающих и выключающих устройств, наличие защитного заземления, чистоту и порядок на рабочем месте.

2.3. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места.

2.4. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить руководителю и до устранения неполадок к работе не приступать.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Выполнять только порученную работу.

3.2. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе. Не передоверять оборудование другому лицу.

3.3. При эксплуатации электрооборудования не допускается:

- применять в качестве электрической защиты некалиброванные и самодельные предохранители;

- использовать кабель и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

- использовать выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;

- обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);

- пользоваться разбитыми выключателями, розетками, патронами.

3.4. Все работы по чистке аппарата производить только после отключения его от электросети.

3.5. Чистку (смывку) производить только в резиновых медицинских перчатках этиловым ректифицированным спиртом согласно инструкции по обслуживанию.

3.6. Запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо вещи помимо оригинала.

3.7. Запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом.

3.8. Обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки аппарата.

3.9. Просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении возгорания немедленно отключить ксерокс. Сообщить о пожаре администрации и всем работающим в помещении, приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.

4.2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение тока) - немедленно остановить аппарат, доложить руководителю работ о неисправности электрооборудования и без его указания к работе не приступать.

4.3. При прекращении подачи электроэнергии отключить аппарат.

4.4. При несчастном случае необходимо в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора и оказать первую медицинскую помощь.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Выключить ксерокс, убрать и привести в порядок рабочее место.

5.2. О замеченных неисправностях в оборудовании сообщить руководителю работ.

5.3. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.

Разработал:

Ответственный за организацию работы по охране труда



/ Г.Т. Баймухамбетова